JL Audio MX280/4 – kompakt 4-kanals marineforsterker

JL Audio MX280/4 leverer 4 × 50 W ved 4 Ω eller 4 × 70 W ved 2 Ω. Det kompakte IPX7-klassifiserte huset er laget for marine- og powersportanlegg.



Om produktet

Fire fulltonekanaler lar deg drive to høyttalerpar. Kanalparene kan også brokobles når du vil bruke en subwoofer eller prioritere effekten til to høyttalere. De oppgitte ytelsene nedenfor gjelder ved 14,4 V.

Tekniske data

Kanaler	4, klasse D
RMS ved 4 Ω	4 × 50 W
RMS ved 2 Ω	4 × 70 W
Brokoblet ved 4 Ω	2 × 140 W
Målespenning	14,4 V
Frekvensområde	20 Hz–20 kHz
Kapsling	IPX7
Anbefalt sikring	35 A

Før du velger

For et vanlig 4 Ω-høyttalerpar er det 50 W per kanal som er relevant. Kontroller kabelplass og plassering av skjøter i tillegg til plassen selve forsterkeren opptar.